

## Lecteur mural avec clavier à codes design XS Mifare DESFire Bluetooth

Image not found or type unknown



p. BA-212



### Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	Finition
582978	Blanc
582971	Noir

### Descriptif

Design moderne avec signal acoustique et lumineux indiquant l'autorisation d'accès (vert) ou le refus (rouge).

A utiliser avec une unité de contrôle CU42xxx ou BLUEnet CUCxxx.

Conçu pour s'adapter aux coffrets électriques standards européens.

Permet l'ouverture au badge ou au code ainsi que la mise en place de la double authentification badge et code pin.

### Gamme

Ces lecteurs muraux câblés permettent d'étendre les avantages du contrôle d'accès à toutes les portes où un équipement autonome ne peut pas être installé comme les portes automatiques, les barrières de parking, les ascenseurs....

Parallèlement ils peuvent servir de borne actualisatrice en mettant à jour les badges grâce au réseau virtuel, rendant également possible la suppression des badges perdus ou volés, la remontée de l'état des piles des ensembles autonomes... Le lecteur lit les données cryptées et sécurisées contenues dans le badge et les communique à l'unité de contrôle qui est en lien direct avec le logiciel.

### Les + produits

Distance de lecture de 35 à 50 mm en fonction de la technologie RFID.

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.